


Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use correctly...

Product Introduction

iStick TC40W, an innovation of iStick series battery, adopts newly introduced technical element of temperature control...



1 iStick TC40W English

How to use

Power on/off: Press the fire button five times in quick succession to turn it on. In the same way, it can be turned off. Stealth on/off: Press the fire button and a puff...

How to Charge

The battery power indicator on the screen will keep flashing when the remaining power is less than 10%. It can be charged with the USB cable through the USB port at the bottom.

3 iStick TC40W English

English iStick TC40W 4

Adjust temperature: In TC-NI mode, temperature can be adjusted from 100-315°C or 200-600°F by pressing the up or down button... Lock/Unlock atomizer resistance: In TC-NI mode, keep pressing the fire button and up button simultaneously...

5 iStick TC40W English

Low-voltage Protection: When the voltage of battery is below 3.3V, the OLED screen will display "Lock". Charge the battery to unlock the device. Temperature Protection: In TC-NI mode, if the actual temperature of coil is higher than the set temperature, the screen shows "Temp Protection"...

5 iStick TC40W English

English iStick TC40W 4

Précisions: 1.Only have your iStick TC40W repaired by Eleaf. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur. 2.Do not leave the iStick TC40W in high temperatures or damp conditions... Warranty: We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is applied.

5 iStick TC40W English

Notice d'avis utilisateur: Merci d'avoir choisi les produits Eleaf. Veuillez lire attentivement ce manuel pour garantir une utilisation optimale de votre produit. Présentation du produit: L'iStick 40WTC, est une innovation dans la série des batteries iStick car elle adopte le nouvel élément technique qu'est le contrôle de la température...

5 iStick TC40W English

French iStick TC40W 1

Utilisation: Allumer/Eteindre: appuyer sur le bouton de vapotage 5 fois rapidement pour allumer la batterie. Vapotage: appuyer longuement sur le bouton de vapotage et inhaler. Mode discret: appuyer sur le bouton de vapotage et sur la flèche du bas simultanément... Protection court-circuit de l'atomiseur et protection absence de l'atomiseur: en cas de court-circuit de l'atomiseur, l'écran OLED affiche "Atomizer Short"...

2 iStick TC40W French

Précautions: 1.Ne pas tenter de réparer votre iStick TC40W que par Eleaf. Ne pas tenter de réparer soi-même au risque d'endommager votre produit... Garantie: Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par des erreurs humaines. La garantie légale est appliquée.

2 iStick TC40W French

French iStick TC40W 3

Protection court-circuit de l'atomiseur et protection absence de l'atomiseur: en cas de court-circuit de l'atomiseur, l'écran OLED affiche "Atomizer Short". Protection faible tension: lorsque le voltage de la batterie est inférieur à 3,3V, l'écran OLED affiche "Lock". Recharger la batterie pour déverrouiller l'appareil.

4 iStick TC40W French

Précautions: 1.Ne pas tenter de réparer votre iStick TC40W que par Eleaf. Ne pas tenter de réparer soi-même au risque d'endommager votre produit... Garantie: Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par des erreurs humaines. La garantie légale est appliquée.

4 iStick TC40W French

French iStick TC40W 5

Nutzungshinweis: Vielen dank, dass Sie sich für ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Produktbeschreibung: Der iStick TC40W ist eine neue Innovation der iStick Akkutträger Serie. Neue technische Innovationen wie die Temperaturregelung wurden mit aufgenommen...

1 iStick TC40W German

Bedienungshinweis: Power on/off: Drücken Sie die Feuer-Taste fünf Mal schnell hintereinander, um das Gerät einzuschalten und fünf Mal schnell hintereinander um es auszuschalten. Warning: Drücken Sie während Sie einen Zug nehmen...

1 iStick TC40W German

German iStick TC40W 2

Ausgangsleistung: Im TC-NI-Modus beträgt die maximale Ausgangsleistung 40W. Untersperrungsgang: Im TC-NI-Modus kann die Temperatur mit den Up/Down Tasten zwischen 100-315°C oder 200-600°F eingestellt werden. Lock/Unlock Verdampfer Widerstand: Halten Sie im TC-NI-Modus einfach die Feuertaste und die Up-Taste für zwei Sekunden gedrückt...

3 iStick TC40W German

wenn es kein Verdampfer vorhanden ist. Untersperrungsgang: Sinkt die Spannung der Batterie unter 3,3 V, zeigt das Display "Lock" an. Ladung: Laden Sie den Akku auf um das Gerät zu entsperren. Temperaturschutz: Ist im TC-NI-Modus die Ist-Temperatur der Spule höher als die Solltemperatur, zeigt der Bildschirm "Temp Protection" an.

3 iStick TC40W German

German iStick TC40W 4

Instructions de uso: Encendido/apagado: Presione el botón 5 veces rápidamente para encender el dispositivo. Vapear: mantener presionado el botón de encendido e inhalado. Función oculta encendido/apagado: Pulse el botón de encendido y el botón inferior simultáneamente...

2 iStick TC40W Spanish

Aviso de uso: ¡Gracias por elegir los productos Eleaf! Por favor, lea atentamente este manual para garantizar su uso adecuado. Presentación del producto: El iStick TC40W es una innovación de la línea de baterías iStick, la cual presenta un nuevo componente técnico para controlar la temperatura...

2 iStick TC40W Spanish

Spanish iStick TC40W 3

Funciones: Protección del atomizador: Cuando la inhalación supera los diez segundos, la salida se detiene automáticamente con el mensaje "Over 10s" en la pantalla. Protección contra cortocircuito Atomizador & No Atomizer: Cuando esto sucede, la pantalla OLED muestra el mensaje "Atomizer Short". Protección batería baja: Cuando el voltaje de la batería está por debajo de 3,3V, la pantalla OLED mostrará el mensaje "Lock"...

4 iStick TC40W Spanish

Cargar la batería: El indicador del nivel de la batería que aparece en la pantalla parpadea cuando la carga restante es inferior a 10%. Puede cargar mediante el cable USB o a través del puerto USB ubicado en la parte inferior. Medidas de seguridad: Alta capacidad, gran aumento y gran estabilidad en la batería de litio.

4 iStick TC40W Spanish

Spanish iStick TC40W 5

3.No intente combinar el iStick TC40W con otros componentes de otras marcas de cigarrillos electrónicos. Garantía: No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano. Se aplica la garantía legal.

4 iStick TC40W Russian

Введение: Благодарим вас за выбор продукции компании Eleaf! Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования продукта. Информация о продукте: Новая модель в серии iStick оснащена революционной функцией контроля температуры...

4 iStick TC40W Russian

Russian iStick TC40W 1

Как использовать: Включение/выключение: Электронная сигарета включается быстрым пятикратным нажатием. Парение: Чтобы начать использовать сигарету необходимо нажать на кнопку активации и вдыхать пар. Отключение дисплея: Одновременно нажмите кнопку активации и стрелку вниз для отключения/выключения дисплея...

2 iStick TC40W Russian

2) Режим TC-NI: максимальная мощность в данных режимах составляет 40 Вт. В этом режиме Вы можете регулировать температуру нагрева спиралей в диапазоне 100-315°C или 200-600. Обратите внимание: В этом режиме устройство будет работать на фиксированном сопротивлении даже при замене атомизатора.

2 iStick TC40W Russian

Russian iStick TC40W 3

Защита от короткого замыкания: если в дисплее появилась уведомление "Atomizer Short", питание автоматически отключится. Защита от перегрева: если реальная температура испарителя в TC-NI режиме превышает установленную, на дисплее появится уведомление "Temp Protection". Датчик температуры: В случае, если текущая температура устройства превышает допустимую, на дисплее появится уведомление "Device Too Hot".

4 iStick TC40W Russian

Меры предосторожности: 1.Устройство может быть стремленно только в специализированных сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. 2.Устройство может использоваться при температуре от 0° до 45°С, а жаркодейств от -10° до 60°С.

4 iStick TC40W Russian

Russian iStick TC40W 5